



## ■ Ürün Öne Çıkanları

- 100 çalışma frekans noktası seçilebilir, güçlü anti-parazit özelliği.
- Dijital darbe teknolojisi, stabil performans.
- Modüler tasarım tak ve çalıştır.
- Otomatik uyku modu.
- Elektrik verildikten sonra otomatik açılma, açıldıktan sonra kendiliğinden kontrol, çevreye otomatik uyum.
- 7 inç renkli ekran, seçilebilir gösterim modu.
- 33 bölge
- Hassasiyet seviyesi: bir çeyrek dolarlık bozuk para tespiti için nokta atışı hassasiyet.

## ■ 15V3A DC



## ■ Fonksiyon Açıklaması:

- Açılıştaki Kendi Kendine Test: Sistemde bir arıza olduğunda, ekran otomatik olarak arıza içeriğini gösterecektir.
- Tuş vuruşlarının ve farkın ayrı ayrı sayılması, toplamı.
- Rastgele alarm fonksiyonu: %0-20 arası ayarlanabilir.
- A-E arası 5 güvenlik seviyesi: Gerekli hassasiyet seviyesi hızlı bir şekilde ayarlanabilir.
- Alarm ayarları:
  - Alarm ses süresi ayarı (1-9S)
  - Alarm LED süresi ayarı (1-9S)
  - Alarm ses seviyesi ayarı (0-20 seviye) "20 seviyede sürekli ses ayarı, ses bölümü belirgindir, 0'a ayarlandığında ses kapatılır"
  - Alarm ses tonu ayarı (seviye 0-F) "1-7 arası kesik kesik alarm tonu, 8-F sürekli alarm tonudur, güvenlik kapılarında farklı alarm sesleri elde etmek için"
  - Uçan nesne tespit ve alarm fonksiyonu (insanlar metal deteksiyon kapısından geçmedikleri zaman nesnelere geçirmeye çalışırken bunu önler)
- Genel hassasiyet: 300 seviyede genel hassasiyet ayarı, sayı ne kadar büyükse hassasiyet o kadar yüksektir.

- Bölme Hassasiyet Ayarı: Her bölgede hassasiyet 300 seviyede ayarlanabilir, sayı ne kadar büyükse hassasiyet o kadar yüksektir.
- Titreşim Koruma: Ayarlanabilir hassasiyet (0-255), titreşim karışımı nedeniyle yanlış alarmları önleyebilir.
- Sistem Tespit Fonksiyonu: Sol ve sağ savunma bölgeleri, ses ve LED'in çalışma durumunu manuel olarak tespit edebilir.
- Geçiş Hızı: En hızlı 100 kişi/dakika'dan aşağı doğru ayarlanabilir ve sistem tespit hızı kendiliğinden tanımlanabilir.
- Sayma Fonksiyonu: Akıllı yolcu akışı ve alarm sayma fonksiyonu, alarm kaydı 20.000 kaydı kaydedebilir ve otomatik olarak kaydeder, ve belirli bir zaman dilimindeki alarm kaydı gerçek zamanlı olarak sorgulanabilir.
- Sürekli Takvim: Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı gösterir, gerçek zamanlı olarak ayarlanabilir.
- Türkçe ve İngilizce Görüntüleme: İhtiyaçlarınıza göre uygun dili seçebilir ve çeşitli ülkelerin dillerini özelleştirebilirsiniz.
- 7.0 inç LCD renkli ekran gösterimi: İç ve dış mekan gösterim modlarına bölünebilir, ayarlama sırasında daha net; LCD arka ışık parlaklığı %0'dan %100'e ayarlanabilir.
- Yönetim Şifrelemesi: Verilerin yasa dışı şekilde değiştirilmesini veya yanlış işlemlerin ürünün anormal çalışmasına neden olmasını önler.
- Uygulamalar: Çevre için uygun geçiş hızını ve hassasiyeti hızlı bir şekilde seçebilir, 30 uygulama seçeneği vardır.
- Yedek Güç Kaynağı: 4/8/10 saat pil güç kaynağı (opsiyonel).
- Ağ Fonksiyonu: Uzaktan parametre ayarlama/sorgulama fonksiyonunu gerçekleştirmek için bir bilgisayara bağlanabilir (opsiyonel-bu özellik sipariş anında belirtilirse ayrıca eklenecektir)
- Düşük Enerji Tüketimi: <15W ultra düşük enerji tüketimi.

#### ■ Teknik Parametreler:

Güç Kaynağı: DC 15V/3A  
 Boyutlar: 2240\*885\*600 mm  
 Kanal Boyutu: 1980\*765\*600 mm  
 Ağırlık: yaklaşık 55KG  
 Çalışma Ortamı: -28°C - +47°C

#### ■ Uygulanabilir Yerler



Uygulanabilir Yerler: Hükümetin yasal uygulama ajanslarına, sosyal kamusal alanlara ve üretim işletmeleri ile diğer alanlara uygundur.